

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Budowa oświetlenia drogi gminnej

dz. nr 576, 820 w m. Surmaczówka

Opracowanie: Firma JS ENERGO Janusz Sęk

37-500 Jarosław ul Pełkińska 34

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową: Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej dz. nr 576, 820 w m. Surmaczówka

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych .

Zakres robót obejmuje:

- a) Linia kablowa oświetlenia drogi
- b) Montaż słupów oświetleniowych
- c) Montaż opraw oświetleniowych
- d) Montaż uzemień
- e) Podłączenie do istniejącej sieci kablowej oświetlenia

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową.

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych materiałów spełniających takie same wymagania techniczne i technologiczne.

2. Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są:

2.1. Słupy stalowe okrągłe ocynkowane typu S-40C prod.ELEKTROMONTAŻ Rzeszów posadowione na fundamentach F75/200

2.2. Oprawy parkowe typu OCP-70 –P/II źródła światła żarówki kompaktowe typu Tornado Performarce 23W prod.PHILIPS

2.4. Kable ziemne aluminiowe polwinitowe typu YAKY 4x35 mm² wg PN-E 900 82.

2.5. Dla prowadzenia kabli pod jezdnią i przy zbliżeniach z innymi urządzeniami podziemnymi należy stosować przepusty z rur PCV, grubościennych z materiałów niepalnych, wytrzymałych na działanie łuku elektrycznego. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C 89205

3. Sprzęt

3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację projektanta.

3.2. Przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych, prace należy wykonywać ręcznie.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST. D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Zakres wykonywanych robót:

- wykonanie wykopów pod kabel o głębokości 0,8m i szerokości 0,4m

- ułożenie kabla w wykopie
- ułożenie rur osłonowych w wykopie
- wykonanie podsypki piaskowej 2x10cm
- ułożenie folii ostrzegawczej koloru niebieskiego
- wykopy pod słupy oświetleniowe
- montaż słupów słupów oświetleniowych
- montaż opraw oświetleniowych,
- wciąganie przewodów YDY 3x2,5 w słupy
- montaż złączy IZK
- ułożenie bednarki w wykopie , podłączenie do słupów , pograżenie uzemień prętowych
- podłączenie kabli do złączy IZK.
- podłączenie kabla na słupie linii napowietrznej
- wykonanie podwiertów pod Drogą Powiatową i Gminną

Metoda przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydanych przez użytkownika obiektu. Warunki te określają ogólne zasady przebudowy i ich okres, w którym możliwe jest odłączenie napięcia .

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagane przepisy ogólne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy budowie linii kablowej oświetlenia drogowego elektroenergetycznych.

6.1. Aparaty i urządzenia elektryczne i kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości, wydane przez producenta.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robót:

- a) sprawdzenie stanu urządzeń
- b) słupy po zmontowaniu i ustawieniu sprawdzić w zakresie: lokalizacji, prawidłowego ustawienia w pionie , kompletności wyposażenia stanu powłok ochronnych.

6.3. Badania i pomiary pomontażowe.

Po zakończeniu robót należy sprawdzić i pomierzyć:

- a) jakość i kompletność wykonanych robót,
- b) wykonać pomiary elektryczne i geodezyjne.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiaru robót jest 1 km (kilometr) budowanej linii kablowej .

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegają następujące roboty:

- a) montaż fundamentów pod słupy
- b) wykopy rowów kablowych , podwrtów
- c) ułożenie rur , kabli.

8.2. Zasady odbioru ostatecznego robót.

Odbioru ostatecznego należy dokonać według zasad podanych w ST D-M.00.00.00. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

- a) projektową dokumentację powykonawczą,
- b) geodezyjną dokumentację powykonawczą,
- c) protokoły z dokonanych pomiarów,
- d) odbiór robót przez Zarządcę Drogi Powiatowej .

9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

Płatność za 1 km budowanej linii kablowej należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów badań.

Cena wykonania robót obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- transport materiałów niezbędnych do wykonania robót,
- montaż i stawianie słupów oświetleniowych,
- montaż opraw oświetleniowych
- montaż kabli YAKY 4x35mm²,
- montaż uzemień,
- próby i pomiary
- oznakowanie i zabezpieczenie robót w pasie drogowym.
- opracowanie projektu organizacji ruchu

10. Przepisy związane

PN-E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-C-89205 Rury z nieplastifikowanego polichlorku winylu.

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.

PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie

Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.