

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Zasilanie - złącze ZL			
1.1 KNNR 5/404/5 Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa do 0,1·m2	1		szt
1.2 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy	2		szt
2 Linia kablowa YAKY 4x35 l= 13362/1512, słupy oświetlenia S40-C na fundamentach F 75/200			
2.1 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm	3		m
2.2 KNNR 5/403/1 Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20·kg, na fundamencie prefabrykowanym - szafka SO	1		szt
2.3 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III 262*0,4*0,8 = 83,84	~83,840		m3
2.4 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m	254	2,00	m
2.5 Podwiert rura SRS 50 DROGA GMINNA 6 = 6,0	~6		m
2.6 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm SRS 50 12 = 12,0 DVK 75 2 = 2,0 14,0	~14		m
2.7 KNNR 5/713/1 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5 kg/m - rury, słupy oświetlenia DVK 75 2 = 2,0 Słupy 25 = 25,0 SRS 50 12 = 12,0 BE 50 3 = 3,0 42,0	~42,000		m
2.8 KNNR 5/707/1 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5 kg/m, przykrycie folią	251		m
2.9 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III Rów 254*0,4*0,6 = 60,96 Rury 14*0,4*0,8 = 4,48 65,44	~65,440		m3
2.10 KNR 508/608/7 Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120 mm2	115		m
2.11 KNNR 5/605/8 Mechaniczne pogrążanie uziołów pionowych prętowych, grunt kategorii III	12		m
2.12 KNNRW 510/601/2 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 1-żyłowy, do 50 mm2	6		szt
2.13 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	6		szt
2.14 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy	6		odcinek
2.15 KNNR 5/1001/1 (1) Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100·kg, stalowy	5		szt
2.16 KNNR 5/1004/1 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie- projektory	5		szt
2.17 KNNR 5/1003/3 (2) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10·m, przewody kabelkowe	5		kpl
2.18 KNNR 5/1203/5 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50 mm2	5		szt
2.19 KNNR 5/611/5 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na ścianie lub konstrukcji zbrojenia, bednarka do 120 mm2	6		szt